

Montageanleitung für die
LED-Pendelleuchte 2341/2 Viona Mueta S

HOLTKÖTTER - Licht
Qualität - Made in Germany

Dieser Leuchte ist beige packt:
1x Bohrschablone

Montagehinweis

Bitte beachten:
Installation nur durch Fachpersonal

► Höhenverstellung nur im fertig montierten Zustand betätigen!

Technische Daten

Elektrischer Anschluss:	220-240Vac/50-60Hz (Leuchte ist zur Durchverdrahtung nicht geeignet!)
Systemleistung:	42,5 Watt
Dimmbarkeit:	Gestensteuerung
Schutzklasse:	I
Gewicht:	2,9 kg
Dimensionen:	7,5cm x 82,5cm x 45-160cm
Lichtleistung:	2x19,5 Watt
Lichtmenge:	2x1650 Lm brutto
Lichtfarbe:	2200 - 3500K (duo dim)
Farbwiedergabeindex RA:	CRI>90

Montageanleitung

I- Deckenanschluss spannungsfrei machen!

- II- Transportsicherung der Deckenplatte -1- entfernen und Strebe -2- herausnehmen (Magnetverschluss).
III- Strebe -2- mit Schrauben/Dübeln an der Decke befestigen. Dazu ggf. mitgelieferte Bohrschablone verwenden.
IV- Erdleiter grün/gelb an Schraube -3- befestigen.
V- Elektrischen Anschluss wie in Bild 3 durchführen.
VI- Filz pads -5- von den Magneten entfernen und entsorgen.
VII- Deckenplatte -1- anheben und am Magnetverschluss der Strebe -2- befestigen (**Kabel nicht einklemmen!**).
VIII- Auf festen Sitz der Magnetverbindung achten, ggf. nicht anliegende Rundmagnete -4- durch drehen gegen den Uhrzeigersinn anpassen.

Funktion der Pendelleuchte

Ein- und Ausschalten der Leuchte:

Durch eine wischende Handbewegung vor dem Sensor **oder** am Netzschalter (Wandschalter).

Dimmung:

- I- Helligkeit ändern: Halten Sie Ihre Hand vor den Sensor. Die Helligkeit ändert sich.
II- Dimmrichtung wechseln: Entfernen Sie kurz Ihre Hand und halten Sie sie schnell (innerhalb von 3 Sekunden) wieder vor den Sensor. Die Dimmrichtung wechselt.
III- Maximum/Minimum erreicht: Die Leuchte blinkt kurz, sobald die höchste oder niedrigste Helligkeitsstufe erreicht ist. Wenn Sie länger als 3 Sekunden keine Helligkeitsänderung vornehmen, blinkt die Leuchte kurz auf. Danach haben Sie 3 Sekunden Zeit um mit dem Ändern der Lichtfarbe zu beginnen (Nach 3 Sekunden ohne Aktion wechselt die Leuchte automatisch wieder in den Dimmmodus).

Lichtfarbe einstellen:

Hinweis: In den Modus zur Einstellung der Lichtfarbe gelangen Sie nur, wenn zuvor der Dimmmodus aktiviert wurde.

- I- Lichtfarbe ändern: Die Einstellung der Lichtfarbe erfolgt genau wie die Helligkeitseinstellung: Halten Sie die Hand vor den Sensor.
II- Farbrichtung wechseln: Hand kurz entfernen und schnell wieder vor den Sensor halten.
III- Lichtfarbe speichern und in den Dimmmodus zurückkehren: Wenn Sie die gewünschte Lichtfarbe eingestellt haben, blinkt die Leuchte erneut nach 3 Sekunden kurz auf. Die Leuchte speichert die Lichtfarbe und wechselt automatisch in den Dimmmodus.

Maximale Helligkeit einstellen:

- I- Halten Sie die Hand 5 Sekunden lang ununterbrochen vor den Sensor.

Hinweis:

- Leuchte beim Verlassen des Zimmers immer am Netzschalter ausschalten. Die Leuchte speichert die zuvor gewählten Einstellungen.
► Aufgrund der sensiblen Gestensteuerung können Bewegungen am Leuchtenkörper selbstständige Schaltvorgänge auslösen (ein-/ausschalten, dimmen).

Höhenverstellung der Leuchte

Diese Leuchte ist mit einem Mechanismus zur Verstellung der Höhe ausgestattet. Dazu den Leuchtenkörper -6- auf die gewünschte Position nach oben bzw. nach unten bewegen und loslassen.

Achtung: Ruckartiges oder ununterbrochenes Ziehen kann die Höhenverstellung beschädigen!

Bild 1




Bild 2




Bild 3

Netzanschluss:

Installation/Service nur durch anerkannte Elektrofachkräfte!

Deckenanschluss spannungsfrei schalten (Netzschalter ausschalten)!

Erdleiter grün/gelb zuerst anschließen (siehe Montageanleitung)!

- Einzeladern des Deckenanschlusses <L> und <N> 11mm lang abisolieren.
- Zur Verdrahtung den jeweils mit <L> bzw. <N> beschrifteten Hebel öffnen, den jeweils abisolierten Draht einschieben und Hebel wieder schließen.
- Exakten Sitz der Drähte auf der transparenten Rückseite der Anschlussklemme kontrollieren.

Hinweis: Diese Leuchte ist nicht zur Durchverdrahtung geeignet!

Die bereits werkseitig erfolgte Installation in den nicht gekennzeichneten Steckplätzen darf nicht geöffnet werden.

